

**RCON RCV 02**  
**AYARLANABİLİR PRİZ TİPİ VOLTAJ AKIM KORUMA**

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Güç/                   | 4000 W       |
| Gerilim/               | 220-240 v    |
| Düşük Voltaj Koruması  | 150-210 V    |
| Yüksek Voltaj Koruması | 230-280 v    |
| Frekans                | 50-60 Hz     |
| Koruma Sınıfı          | IP20-Class 1 |
| Akım                   | 16 A (max)   |
| Gecikme Süresi         | 5-999 S      |
| Çalışma Sıcaklığı      | -0°C-+55°C   |

**KULLANIM-ALANLARI**

Evler - Ofisler - Hastaneler – Okullar vb  
Klima – Kombi – Buzdolabı- Çamaşır Makinası – Televizyon – Müzik Seti – Bilgisayar- Mikrodalga Fırın – vb. tüm elektronik gereçler.

**KULLANIM-BİLGİLERİ**

1. Akım korumalı prizi yalnızca topraklı bir prizde kullanınız.
2. Elektrikli cihazınızın güç kablosunu voltaj korumalı prize takınız.
3. Önce, korunacak cihazın düzgün şekilde çalıştığına emin olunuz
4. Ünite prize takıldığında. Ledli ekran göstergesi yanar.
5. Ekranda -H- ayarlı olan yüksek voltaj aralığını gösterir (ayarlanabilir)
6. Ekranda -L- ayarlı olan düşük voltaj aralığını gösterir. (Ayarlanabilir)
7. Ekranda -S- ayarlı olan zamanı gösterir. (Ayarlanabilir)
8. Bu ürünün takılı olduğu ekipmanı voltaj korumalı prize zararlı elektrik dalgalanmalarından koruyabildiğini gösterir.

**AYARLAMA-BİLGİLERİ**

1. Set tuşuna bir kez basıp ayarlar menüsüne giriniz -H- Yüksek voltaj değerini + veya – tuşlarıyla ayarlayınız (230 v – 280 v arasında)
2. Set tuşuna bir kez daha basarak -L- düşük voltaj ayar değerini + veya – tuşlarıyla ayarlayınız. (150 v – 210 v arasında)
3. Set tuşuna bir kez daha basarak -S- gecikme zaman ayarlama değerini + veya – tuşlarıyla ayarlayınız (5 saniye – 999 saniye arasında)
4. Ayar menüsünden çıkmak için işlem yapmadan 5 saniye bekleyerek son ayarları kayıt edilerek normal koruma moduna geçiniz.

Ürünün teknik değerleri dışında değerlere sahip ürünlerle kullanılmamalıdır. (Max 3500 watt)

Tozlu. Rutubetli. Aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanılmamalıdır.