

lexcia Lx 201 s Modem Eşleştirme



1-Termostatın pil yatağını çıkartın.

Pil yatağını çıkart



2-Alıcı modem eşleşme tuşuna bir kez basıncı kırmızı ledin hızlı yanıp söndüğünü görün ve termostatinizden eşleme işlemine başlayın

eşleme butonu



3-Termostatın pil yatağını Takın.

Pil Yatağını tak



4-Termostat normal çalışma ekranına döner



5- Alıcı modem üzerindeki led sabit yeşile dönecek eşleme işlemi tamamlanacaktır.

Termostatinizden istenen sıcaklığı yükselterek alıcı modem açma kapama işlemlerini doğru yaptığınızdan emin olun.

Eşleştirme başarılı olmaması halinde tüm işlemleri yeniden yapın işlemleri yaparken hızlı bir şekilde işlemleri tamamlayın işlem yapma zamanı uzun süre içerisinde olursa eşleşme menüsü kendiliğinden kapanabilir.